



## PA 120

### PA 120



### Přepážkový mikrofon

Představujeme vám maticové rozhlasové ústředny JPA 6120 a JPA 6240. Pojem „maticová“ pro uživatele znamená, že v každé výstupní zóně (je jich k dispozici šest) může být jiný signál. To ocení především majitelé penzionů, wellness center, restaurací a jiných společenských prostor, u kterých se žádá, aby každá zóna přenášela jiné audio. Např. v restauraci moderní hudba, ve wellness částí relaxační hudba. Uživatel u každého zvukového zdroje navolí, do kterých výstupních zón má být nasměrován, nebo v zóně, na nástěnném ovládací zvolí, který signál chce poslouchat.

Ústředna je vybavena 4 univerzálními vstupy, 3 bezpečnostními vstupy, audiomodulem s emergenčním hlášením a modulem přehrávače. Ovládání ústředny je možné za pomoci nástěnných lokálních ovládacích JPA 6120C a přepážkových mikrofonů PA 120, které instalujeme přímo v zónách.



## PA 120

### Technická data

- přepážkový mikrofon, pomocí kterého hlásíme do výstupních zón
- tlačítka pro volbu zón s indikací
- tlačítka pro volbu všech zón najednou
- výrazné tlačítko pro aktivaci hlášení
- popisové pole pro pojmenování jednotlivých volených zón
- akustická signalizace výběru zóny
- automatické utlumení domovské zóny proti zpětné vazbě
- snadné připojení k ústředně pomocí jediného UTP kabelu Cat 5, max. délka propoje 200 m, konektor RJ 45 obsahuje data, audio, napájení
- odbočka na odchod pro připojení lokálního ovládače konektorem RJ 45
- 1 vstup Aux konektorem Jack 3,5 pro připojení jiného linkového zdroje signálu, který se přimíchává k mikrofonnímu hlášení. Vst.

- úroveň 350 mV, vst. impedance 10 k $\Omega$
- kondenzátorový mikrofon na husím krku, který snímá z větší dálky než elektrodynamický
- indikace aktivity na základně i na vlastní hlavici mikrofonu
- indikace napájení, připojení a zaneprázdnění
- společné nastavení hlasitosti pro mikrofonní hlášení i Aux vstup
- nastavení komunikační adresy pomocí DIP spínačů
- frekvenční rozsah 100 – 18 000 Hz  $\pm$  3 dB
- odstup S/N > 75 dB
- výstupní úroveň 1 V / 600  $\Omega$
- rozměry 170 x 50 x 130 mm
- délka husího krku s mikrofonem 400 mm
- hmotnost 630 g

**Kat. č.: 27 905**

**ks**